
1W, 定电压输入, 隔离稳压单路输出









产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 5mA
- 工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 效率高达 70%
- ▶ 隔离电压 3000 VDC
- 国际标准引脚方式
- SIP 封装

IF05_LS-1WR3 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于: 前级干扰隔离场合,地干扰消除场合,纯数字电路场合,电压隔离转换场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路场合等。

选型表							
		输入电压(VDC)	输	出	满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载	
认证	产品型号	标称值	电压	电流 (mA)		取八各任贝 软 (µF)	
		(范围值)	(VDC)	Max./Min.	, ., .,	(P.:)	
	IF0503LS-1WR3	5	3.3	250/25	63/67	2400	
	IF0505LS-1WR3	(4.75-5.25)	5	200/20	66/70	2400	

输入特性					
项目	工作条件	Min.	Тур.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	3.3VDC/5VDC 输出		286/5	303/	4
反射纹波电流*			15		mA
輸入滤波器类型 电容滤波					
热插拔					
注:*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC(定压)模块电源应用指南》。					

输出特性						
项目	工作条件	Min.	Тур.	Max.	单位	
输出电压精度			-	±3		
线性调节率	输入电压变化±1%		-	±0.25	%	
4. 料 图	3.3VDC 输出, 10% 到 100% 负载		-	±3	76	
负载调节率	其他输出,10%到100%负载		-	±2		
纹波&噪声*	20MHz 带宽	-	30	75	mVp-p	
温度漂移系数	100% 负载	-	±0.02	-	%/℃	
短路保护						
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(定压)模块电源应用指南》。						

通用特性						
项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出,测试时间 1 分	钟,漏电流小于 1mA	3000	-		VDC
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压 500	输入-输出,绝缘电压 500VDC				ΜΩ
隔离电容	输入-输出,100kHz/0.1V	输入-输出,100kHz/0.1V		20		pF
工作温度	温度≥71℃降额使用(见	图 1)	-40		85	
存储温度					125	
T/0500		3.3VDC 输出		30		$^{\circ}$
工作时外壳温升	IQ=25 C	Ta=25℃ 5VDC 输出		25		
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 和	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒			300	

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司 MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

IF05_LS-1WR3 系列


	OD	NIC	TINI	R
IVI	UK	INS	UIN	


存储湿度	无凝结			95	%RH
振动		10-1	50Hz, 5G, 30 N	/lin. along X, Y	and Z
开关频率	100% 负载,标称输入电压		300		kHz
平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	3500			k hours


物理特性		
外壳材料 黑色阻燃耐热塑料(UL94V-O)		
封装尺寸	19.65 x 6.00 x 10.16mm	
重量	2.1g(Typ.)	
冷却方式	自然空冷	

EMC 特性				
EN AL	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B(推荐电路见图 3)	
EMI	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B(推荐电路见图 3)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Air ±8kV, Contact ±6kV	perf. Criteria B

产品特性曲线







设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 2 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值详见表 1。




表 1: 推荐谷性负载值表				
Vin	Cin	Vo	Cout	
5VDC	4.7µF/16V	3.3/5VDC	10µF/16V	



2. EMC 解决方案——推荐电路






表 2: EMC 推荐电路参数值表

输入 电压 5VDC	输品	出电压	3.3/5VDC
		C1/C2	4.7µF /25V
	EMI	CY	100pF /4kV
		C3	参考表 1 中 Cout 参数
		LDM	6.8µH

3. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图





引脚方式		
引脚 功能		
1	Vin	
2	GND	
5	0V	
7	+Vo	

- 1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》,包装包编号:58200001;
- 2. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
- 3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
- 4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度<75%RH,标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
- 6. 我司可提供产品定制,具体情况可直接与我司技术人员联系;
- 7. 产品涉及法律法规:见"产品特点"、"EMC特性";
- 8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址:广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号 电话: 86-20-38601850 传真: 86-20-38601272

MORNSUN®

E-mail: sales@mornsun.cn